


# KABELOVÁ VÝVODKA

PLASTOVÁ S MATICÍ



Označení výrobku: VKS1-PMSET / VKS1-PPSET

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Závit:</b>               | metrický a PG                              |
| <b>Pracovní teplota:</b>    | -40°C až +100°C                            |
| <b>Samozhášivost:</b>       | V2 [UL94]                                  |
| <b>Barva:</b>               | světle šedá (RAL 7035)<br>černá (RAL 9005) |
| <b>Krytí:</b>               | IP68                                       |
| <b>Vývodka a matice:</b>    | PA66                                       |
| <b>Těsnění a O-kroužek:</b> | NBR  |



|                | kat. č. (šedá) | kat. č. (černá) | závit     | Ø kabelu (mm) |
|----------------|----------------|-----------------|-----------|---------------|
| METRICKÝ ZÁVIT | VKS1-PM12SET   | VKS1-PM12CSET   | M12 x 1,5 | 3,0 - 6,5     |
|                | VKS1-PM16BSET  | VKS1-PM16BCSET  | M16 x 1,5 | 4,0 - 8,0     |
|                | VKS1-PM16SET   | VKS1-PM16CSET   | M16 x 1,5 | 5,0 - 10,0    |
|                | VKS1-PM20SET   | VKS1-PM20CSET   | M20 x 1,5 | 6,0 - 12,0    |
|                | VKS1-PM25BSET  | VKS1-PM25BCSET* | M25 x 1,5 | 9,0 - 16,0    |
|                | VKS1-PM25SET   | VKS1-PM25CSET   | M25 x 1,5 | 13,0 - 18,0   |
|                | VKS1-PM32SET   | VKS1-PM32CSET   | M32 x 1,5 | 12,0 - 21,0   |
|                | VKS1-PM32BSET* | VKS1-PM32BCSET* | M32 x 1,5 | 18,0 - 25,0   |
|                | VKS1-PM40SET   | VKS1-PM40CSET   | M40 x 1,5 | 22,0 - 32,0   |
|                | VKS1-PM50SET   | VKS1-PM50CSET   | M50 x 1,5 | 32,0 - 38,0   |
|                | VKS1-PM63SET   | VKS1-PM63CSET   | M63 x 1,5 | 37,0 - 44,0   |
|                | VKS1-PM75SET*  |                 | M75 x 2,0 | 53,0 - 60,0   |

\* na poptání

|          | kat. č. (šedá) | kat. č. (černá) | závit | Ø kabelu (mm) |
|----------|----------------|-----------------|-------|---------------|
| ZÁVIT PG | VKS1-PP7SET    | VKS1-PP7CSET    | PG 7  | 3,0 - 6,5     |
|          | VKS1-PP9SET    | VKS1-PP9CSET    | PG 9  | 4,0 - 8,0     |
|          | VKS1-PP11SET   | VKS1-PP11CSET   | PG 11 | 5,0 - 10,0    |
|          | VKS1-PP13SET   | VKS1-PP13CSET   | PG 13 | 6,0 - 12,0    |
|          | VKS1-PP16SET   | VKS1-PP16CSET   | PG 16 | 10,0 - 14,0   |
|          | VKS1-PP21SET   | VKS1-PP21CSET   | PG 21 | 13,0 - 18,0   |
|          | VKS1-PP29SET   | VKS1-PP29CSET   | PG 29 | 18,0 - 25,0   |
|          | VKS1-PP36SET   | VKS1-PP36CSET   | PG 36 | 22,0 - 32,0   |
|          | VKS1-PP42SET   | VKS1-PP42CSET   | PG 42 | 32,0 - 38,0   |
|          | VKS1-PP48SET   | VKS1-PP48CSET   | PG 48 | 37,0 - 44,0   |